


**MFS201**

MFB3060-BPKG/M/ZH

Магнитно-индуктивные датчики, датчики цилиндров



**Характеристики**

Магнитно-индуктивный датчик
Металлическая резьба M12 x 1
Кабель
Расстояние срабатывания 60 мм; относительно магнита М 4.0
Порог чувствительности 1,2 мТ

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 10
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

**Выходы**

Выход	NO
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	200
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	5000

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания [mm]	60, относительно магнита М 4.0
Порог чувствительности [mT]	1,2

**Точность/ погрешность**

Гистерезис [% от Sr]	1...10
----------------------	--------

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
Степень защиты	IP 67

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD:	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	10 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск:	2 kV
	EN 61000-4-5 Выброс:	0,5 kV (line to line, Ri: 20hm)
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	10 V
	EN 55011:	класс B
MTTF [лет]	2680	

**Механические данные**

Материал	корпус: нерж.сталь; чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый
Вес [kg]	0,111

## MFS201

MFB3060-BPKG/M/ZH

Магнитно-индуктивные датчики, датчики цилиндров

### Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED желтый

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; 3 x 0,34 мм<sup>2</sup>


### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный

BN коричневый

BU синий



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) 2 крепёжные гайки

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1